Relations entre les tableaux de fréquences (ex avec longévité des piles)

Effectifs conjoints et marginaux

	[55, 60[	[60, 65[	[65, 70[	[70, 75[	[75, 80[	[80, 85[	
A	3	2	4	3	7	1	20
B	0	6	11	3	0	0	20
	3	8	15	6	7	1	40

Fréquences conjointes et marginales

	[55, 60[	[60, 65[	[65, 70[	[70, 75[	[75, 80[	[80, 85[	
A	0,08	0,05	0,1	0,08	0,18	0,03	0,5
B	0	0,15	0,28	0,08	0	0	0,5
	0,08	0,2	0,38	0,15	0,18	0,03	1

Fréquences des marques conditionnées aux intervalles de longévité et fréquences marginales des intervalles de longévité

	-|[55, 60[	-|[60, 65[	-|[65, 70[	-|[70, 75[	-|[75, 80[	-|[80, 85[
A	1	0,25	0,27	0,5	1	1
B	0	0,75	0,73	0,5	0	0
	0,08	0,2	0,38	0,15	0,18	0,03

Fréquences conjointes et marginales

	[55, 60[	[60, 65[	[65, 70[	[70, 75[	[75, 80[	[80, 85[	
A	0,08	0,05	0,1	0,08	0,18	0,03	0,5
B	0	0,15	0,28	0,08	0	0	0,5
	0,08	0,2	0,38	0,15	0,18	0,03	1

Fréquences des intervalles de longévité conditionnés aux marques et fréquences marginales des marques

	[55, 60[	[60, 65[	[65, 70[	[70, 75[	[75, 80[	[80, 85[	
-|A	0,15	0,1	0,2	0,15	0,35	0,05	0,5
-|B	0	0,3	0,55	0,15	0	0	0,5